

Gigaset T480HX

Ein Universal-Tischtelefon für den schnurlosen
Anschluss an DECT-Routern und Basen

- o Zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- o 8 Schnellwahltasten neben dem Display und 9 weitere auf der Zehntastatur
- o Großes 2,8" TFT-Farbdisplay mit perfekter Benutzeroberfläche
- o Freisprechen mit brillanter HDSP™/CAT-IQ 2.0 Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- o 5-Wege Navigationstaste für einfache Bedienung
- o Audio-Profil einstellbar für DND, Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- o Headset-Anschluß über Bluetooth® oder über RJ9-Buchse
- o Zugriff auf lokales Adressbuch mit bis zu 500 Kontakten mit je 3 Telefonnummern sowie auf das Telefonbuch des Routers
- o Mehrere Klingeltöne, für jede Leitung wählbar (intern, extern, Gruppe, Türruf)
- o Komfortabler Datenaustausch über Bluetooth® oder Micro-USB
- o Tastensperre mit PIN-Schutz, zur Vermeidung missbräuchlicher Nutzung



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Geräts im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen und anderen Telefonbasen/Routern finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- o Brillante Audio-Qualität (HD Audio mit HDSP™ / CAT-iq 2.0)
- o Komfort-Freisprechen in brillanter Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- o Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen + Crescendo einstellbar
- o Profiltaste zur schnellen Anpassung der Akustik an die Umgebung: laut, leise, nicht stören und persönlich
- o Headset-Anschluss (mono) über Bluetooth oder RJ9-Buchse

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 Kontakte: Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung), Foto für Picture CLIP
- o Suche nach Name oder Vorname
- o Zugriff auf Router-Telefonbuch mit Suchfunktion
- o vCard-Transfer mit Mobiltelefonen / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- o Programmierbare Kurzwahltasten:
 - 8 Schnellwahltasten neben dem Display
 - 9 Nummerntasten (Taste 2 – 9)
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Gigaset

Wherever you go.

Display

- o Großes, beleuchtetes grafisches QVGA-TFT-Farbdisplay
44 x 88 mm (B x H), 7,1 cm / 2,8" (Diagonale)
65.000 Farben, bis zu 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- o Intuitive moderne Benutzeroberfläche
- o Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
- o Farbschema für Display-Texte einstellbar
- o Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- o Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Kurzwahlkostenbelegung
- o Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärkeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- o Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Klingel melodien
 - 5 Lautstärke stufen / Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für interne, externe und als VIP gekennzeichnete Anrufer
- o Bilder und Klingel melodien downloadbar (z. B. .BMP, .MP3, etc.)
- o Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt
- o Anzeige für Anklopfen / Anruf aktiv

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe
- o Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum / Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- o 8 Schnellwahlkosten neben dem Display
- o 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- o 5-Wege-Navigations-Taste zur einfachen Bedienung
- o Taste zum Einstellen der Audio-Profiltaste für die schnelle Anpassung der Akustik an die Umgebung: DND / laut / leise / persönliche Einstellung
- o Tasten für einfache Lautstärkeregelung

- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste, mit PIN-Schutz
- o Automatische Tastensperre einstellbar
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten
- o Textanzeige in verschiedenen Farben zur Auswahl

PC-Anschluss / Gigaset QuickSync

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mikro-USB (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth®

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® Windows bzw. macOS

- o Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook® und MAC
- o Media - Pool:
 - Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver und Dia Show
(.BMP, .JPG, .GIF)
 - Formate: CLIP - Bilder: 172 x 240 Pixel
Screensaver: 240 x 320 Pixel
 - Download von Melodien / Sounds für persönliche Klingel melodien
(.WMA, .MP3, .WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB
- o Computer Telefonie Integration (CTI):
 - Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten
 - Anzeige ankommender Rufe auf dem Computer – für Windows und MacOS

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingel melodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Raumüberwachung mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein anderes Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc. (vom Router abhängig)
- o Datenaustausch und Firmware-Update mit Gigaset QuickSync via Bluetooth® und Micro-USB

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Geräts zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- o Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SIP, RTP, STUN, Bluetooth® 2.0
Schnittstellen	- o DECT - o Bluetooth® - o Micro USB - o RJ9 Headset-Buchse
Hauptgerät	- o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil - o Abmessungen: 188 x 188,5 x 36 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 360 g
Hörer	- o Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m - o Abmessungen: 181 x 45,6 x 38,5 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 150 g
Fuß	- o Abmessungen: 187,5 x 156,5 x 24,5 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 330 g
Lieferumfang	- o 1 Hauptgerät - o 1 Hörer - o 1 Standfuß - o 1 Hörschnur - o 1 Steckernetzteil - o 1 Sicherheitshinweise - o 1 Kurz-Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	13.07.2018

